Adaptador AC/DC

Model: **AK-CH-15**

Tipo de Produto	Adaptador AC/DC
A Série	Universal
Tensão de alimentação	110-240 V / 50/60 Hz
Consumo de energia	< 1.6 A
Potência máxima	65 W (USB-C) ou (45 W + 18 W)
Interruptor mecânico	Nada
Aterramento	Nenhum (classe de proteção II)
OVP	Sim
OCP	Sim
OTP	Sim
SCP	Sim
Tensão de saída USB-A	5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1.5 A (QC 18 W)
Tensão de saída USB-C	5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 12 V / 3 A, 15 V / 3 A, 20 V / 3.25 A (PD 65 W)
Conformidade com DCP (Dedicated Charging Port)	Sim
Material	ABS
Cor do produto	Branco
Tela	Nada
MTBF	100000 h
Temperatura	5 - 50 °C
Package	EcoBox
Tamanho do produto (L x W x H)	28 x 60 x 97 mm
Tamanho do pacote (L x W x H)	150 x 86 x 37 mm
Peso líquido	274 g
Peso bruto	359 g
CE de Conformidade	Sim
FCC Conformidade	Sim
Conformidade RoHS	Sim
REACH Conformidade	Sim
Código EAN	5901720137142
Garantia	24 meses

Descrição

Akyga® AK-CH-15 é um **carregador USB de 65W**. É utilizado para alimentar tanto pequenos dispositivos portáteis como aqueles que requerem muito mais energia. Trabalha frequentemente a partir de uma cafetaria, durante uma viagem de comboio ou na universidade? Ou talvez apenas goste de manter a sua secretária arrumada? Este é o adaptador de energia perfeito para quem procura uma solução universal que carregue não só o telefone ou tablet, mas também um portátil. Para além disso, o carregador tem duas portas USB. Uma **porta USB C PD** e uma segunda **porta USB A com função QC 3.0**. O padrão de **Power Delivery** utilizado no conector USB C permitirá não só um **carregamento rápido**, mas também a adaptação dos parâmetros de energia ao dispositivo actualmente ligado. Desta forma, é possível alimentar qualquer equipamento a partir de uma única tomada, sem se preocupar em danificá-lo. Além disso, uma vantagem indubitável do carregador é a ausência de cabos permanentemente ligados. Isto permite-lhe decidir por si próprio se deve ligar um ou dois dispositivos a ele. Assim, não seremos forçados a substituir o adaptador quando os cabos forem danificados. Basta substituir os cabos por novos.