Carregador de bateria

Model: **AK-BC-01**

Código do produto	AK-BC-01
Tipo de Produto	Carregador de bateria
Tensão de alimentação	110-240 V / 50/60 Hz
Interruptor mecânico	Nada
Aterramento	Nenhum (classe de proteção II)
OVP	Sim
OCP	Sim
OPP	Sim
OTP	Sim
SCP	Sim
Conector de alimentação	IEC C8
Comprimento do cabo	0.5 m
Parâmetros de potência	AA 1.2 V DC 1800mA, AAA 1.2 V DC 900mA
Material	ABS
Cor do produto	Prata
Cor da luz de fundo	Verde
Tela	LCD
Temperatura	0 - 35 °C
Package	EcoBox
Tamanho do produto (L x W x H)	109 x 68 x 29 mm
Tamanho do pacote (L x W x H)	205 x 139 x 45 mm
Peso líquido	156 g
Peso bruto	239.2 g
CE de Conformidade	Sim
FCC Conformidade	Sim
Conformidade RoHS	Sim
REACH Conformidade	Sim
Acessórios incluídos	Cabo IEC C7 0.5 m
Código EAN	5901720132741
Garantia	24 meses

Descriçao

O AK-BC-01 é um carregador de oferta Akyga® para carregar baterias em dois tamanhos: AA (R6) e AAA (R03).
Carregador de microprocessador prático para carregamento simultâneo de até 4 baterias com controle individual de cada célula. Permite recarga rápida (1-5 horas) de uma a quatro baterias recarregáveis. Canais totalmente independentes permitem diferentes tamanhos e marcas de baterias. O visor LCD multifuncional mostra o status de cada bateria separadamente e alerta para colocar as baterias na polaridade errada. A característica distintiva do carregador é a regeneração de baterias longas não usadas ou totalmente descarregadas - o dispositivo detecta uma diminuição na tensão da bateria abaixo de 0,9V e restaura a tensão correta (1,2 - 1,25V). Graças a esse recurso, mesmo as baterias que não mostram tensão polar podem ser restauradas para a operação normal.
O carregador está equipado com todos os recursos de segurança necessários e proteção adicional contra:

- os efeitos de sobrecarga e curto-circuito,
- sobrecarregando a bateria,
- superaquecimento de células (60ºC),
- carregar as baterias incorretamente, danificadas ou com polaridade ruim (resultando na desconexão do carregamento).

O carregador é para baterias Ni-MH.
O conjunto inclui um cabo de alimentação de 0,5 m.