Carregador de bateria

Model: **AK-BC-02**

Código do produto	AK-BC-02
Tipo de Produto	Carregador de bateria
Tensão de alimentação	110-240 V / 50/60 Hz
Interruptor mecânico	Nada
Aterramento	Sim
OVP	Sim
OCP	Sim
OPP	Sim
OTP	Sim
SCP	Sim
Conector de alimentação	IEC C8
Comprimento do cabo	0.5 m
Parâmetros de potência	2.4 V DC 1500 mAh; AA 330 mA x 2 (or 4,6,8); AAA 150 mA x 2 (or 4,6,8)
Material	ABS
Cor do produto	Cinzenta
Temperatura	0 - 35 °C
Package	EcoBox
Tamanho do produto (L x W x H)	173 x 90 x 29 mm
Tamanho do pacote (L x W x H)	245 x 140 x 46 mm
Peso líquido	164.3 g
Peso bruto	246.2 g
CE de Conformidade	Sim
FCC Conformidade	Sim
Conformidade RoHS	Sim
REACH Conformidade	Sim
Acessórios incluídos	Cabo AK-RD-01A
Código EAN	5901720132758
Garantia	24 meses

Descriçao

O carregador Akyga® AK-BC-02 é uma solução universal para carregar dois tipos de baterias: AA (R6) e AAA (R03).
Um carregador prático de alta qualidade que permite o carregamento simultâneo de até 8 baterias em pares de dois links. Permite carregamento rápido (1-5 horas). Graças aos canais independentes, as baterias recarregadas podem ter diferentes tamanhos, capacidades e também podem vir de diferentes fabricantes. O status da carga é sinalizado por 4 diodos LED, que no processo de carregamento brilham em vermelho vivo e depois de carregados brilham em vermelho claro.
O carregador está equipado com todas as proteções necessárias e proteções adicionais para proteção contra:

- efeitos de sobrecarga e curto-circuito,
- sobrecarregar a bateria,
- superaquecimento de células (60ºC),
- carregamento de baterias impróprias, danificadas ou mal polarizadas (resultando na desconexão do carregamento).

O carregador é para baterias Ni-MH.
O kit inclui um carregador AA / AAA de 8x e um cabo de alimentação com 0,5 m de comprimento.