Adaptador AC/DC

Model: **AK-CH-14**

Código do produto	AK-CH-14
Tipo de Produto	Adaptador AC/DC
A Série	Universal
Tensão de alimentação	110-240 V / 50/60 Hz
Consumo de energia	< 1.2 A
Potência máxima	45 W (USB-C) ou (30 W + 12 W)
Interruptor mecânico	Nada
Aterramento	Nenhum (classe de proteção II)
OVP	Sim
OCP	Sim
OTP	Sim
SCP	Sim
Conector de alimentação	CEE 7/16 (Europlug)
Tensão de saída USB-A	5 V / 2.4 A (Max. 12 W)
Tensão de saída USB-C	5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 12 V / 3 A, 15 V / 3 A, 20 V / 2.25 A (Max. 45 W)
Conformidade com DCP (Dedicated Charging Port)	Sim
Material	ABS
Cor do produto	Branco
Tela	Nada
MTBF	100000 h
Temperatura	5 - 50 °C
Package	EcoBox
Tamanho do produto (L x W x H)	28 x 55 x 89 mm
Tamanho do pacote (L x W x H)	150 x 86 x 37 mm
Peso líquido	206 g
Peso bruto	291 g
CE de Conformidade	Sim
FCC Conformidade	Sim
Conformidade RoHS	Sim
REACH Conformidade	Sim
Código EAN	5901720137135
Garantia	24 meses

Descrição

O **carregador Akyga® AK-CH-14 USB** é uma excelente solução para todos os que vivem em fuga. As tecnologias de carregamento rápido **QC 3.0** e **USB PD** aplicadas permitir-lhe-ão carregar rapidamente qualquer dispositivo móvel. Este pode ser um telefone, tablet ou portátil. Além disso, o carregador oferece **duas tomadas USB** sem cabos de alimentação permanentemente ligados. Graças a isto, podemos decidir nós próprios qual o comprimento e o conector do cabo a instalar. Ao mesmo tempo, quando utilizamos apenas uma porta, o segundo cabo pode ser removido. Desta forma, não nos incomodará. Na parte superior da fonte de alimentação, existem dois tipos de conectores disponíveis. O primeiro é um **conector USB A**, que fornece uma alimentação constante de **5 V / 2,4 A**. O segundo é o **conector USB C**, que graças à Carga Rápida 3.0 e ao Fornecimento de Energia adapta os seus parâmetros de potência ao dispositivo actualmente ligado. Desta forma, a tensão e corrente da fonte de alimentação muda na gama de **5-20 V / 2,25-3 A**, o que dá até **45 W** de potência. Esta é uma função extremamente útil quando se pretende carregar rapidamente a bateria. Graças a isto, carregar o seu dispositivo demora até 4 vezes menos tempo do que com um carregador normal.