Central de Energia Portátil

Model: **AK-PS-01**

Código do produto	AK-PS-01
Tipo de Produto	Central de Energia Portátil
Número total de conectores USB	3 pcs
Tensão de saída DC	5 - 20 V
Tensão de saída CA	230 V / 50 Hz
Duração do ciclo da bateria	1000 vezes, DOD>80%
Capacidade da bateria	560 Wh / 26 Ah
Tipo de Bateria	Li-ion 21.6 V
Potência máxima	600 W
OVP	Sim
OCP	Sim
OPP	Sim
OTP	Sim
SCP	Sim
UVP	Sim
Tensão de saída DC	2x 5.5x2.1 mm: 12 V / 3 A, 1x conector do isqueiro: 12 V / 10 A
Tensão de saída USB-A	2x USB-A: 5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1.5 A (Max. 18 W)
Tensão de saída USB-C	5 V / 5 A, 9 V / 5 A, 12 V / 5 A, 15 V / 5 A, 20 V / 5 A (Max. 100 W)
Cor do produto	Preto
Tela	Sim
Temperatura	0°C - 40°C
Tamanho do produto (L x W x H)	293 x 165 x 230 mm
Peso líquido	7 kg
CE de Conformidade	Sim
Conformidade RoHS	Sim
Acessórios incluídos	Adaptador AC/DC, Cabo de alimentação
Código EAN	5901720137920
Garantia	24 meses

Descrição

A central eléctrica portátil Akyga AK-PS-01 é uma fonte de energia de emergência. Será ideal no caso de uma falha de energia (apagão). Será especialmente apreciada por pessoas que gostam de excursões ao ar livre e por aqueles que sofrem de apneia do sono. Tudo isto porque a **central eléctrica móvel** fornece tanto **corrente contínua** como **corrente alternada de 230 V**. Isto significa que, onde quer que esteja, não só alimentará pequenos dispositivos portáteis como o seu smartphone ou câmara fotográfica, mas também o seu frigorífico de campismo e o CPAP. Isto torna-o o companheiro perfeito para qualquer viagem.
A central eléctrica portátil está equipada com **três portas USB**, incluindo uma USB tipo C, **duas tomadas DC 5,5 × 2,1 mm**, uma **tomada de isqueiro de 12 V** e **duas tomadas AC**. Isto torna possível alimentar até oito dispositivos em simultâneo. Além disso, a estação tem um **visor LCD** que mostra o nível de carga da bateria. Isto permite-nos controlar os parâmetros do dispositivo em tempo real. A estação de energia tem também uma **luz LED** incorporada que pode ser utilizada como uma fonte de luz de emergência. Além disso, a bateria integrada de **26.000 mAh** pode ser carregada de várias maneiras simultaneamente. Ambos com um carregador com um conector USB-C PD 3.0, com a alimentação de 120 W incluída, e com painéis fotovoltaicos.