Central de Energia Portátil

Model: **AK-PS-03**

Código do produto	AK-PS-03
Tipo de Produto	Central de Energia Portátil
Número total de conectores USB	6 pcs
Tensão de saída DC	5 - 20 V
Tensão de saída CA	230 V / 50 Hz
Duração do ciclo da bateria	1500 vezes, DOD>80%
Capacidade da bateria	2131 Wh / 96 Ah
Tipo de Bateria	Li-ion 22.2 V
Potência máxima	2200 W
OVP	Sim
OCP	Sim
OPP	Sim
OTP	Sim
SCP	Sim
UVP	Sim
Tensão de saída DC	2x 5.5x2.1 mm: 12 V / 3 A, 1x conector do isqueiro: 12 V / 10 A
Tensão de saída USB-A	2x USB-A: 5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1.5 A (Max. 18 W), 2x USB-A: 5 V / 2.4 A (max. 12 W)
Tensão de saída USB-C	2x USB-C: 5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 12 V / 3 A, 15 V / 3 A, 20 V / 5 A (Max. 100 W)
Cor do produto	Preto
Tela	Sim
Temperatura	0°C - 40°C
Tamanho do produto (L x W x H)	380 x 220 x 260 mm
Peso líquido	17.05 kg
CE de Conformidade	Sim
Conformidade RoHS	Sim
Acessórios incluídos	Adaptador AC/DC, Cabo de alimentação
Código EAN	5901720137944
Garantia	24 meses

Descrição

A central eléctrica portátil Akyga® AK-PS-03 permitir-lhe-á carregar os seus dispositivos electrónicos sempre que o acesso a uma tomada de 230 V for limitado. É uma solução perfeita para aqueles que gostam de viajar, bem como para aqueles que lutam com problemas de falha de energia (o chamado apagão). A estação dispõe de um rico conjunto de conectores de alimentação. Estão disponíveis **portas USB e DC**, bem como **tomadas eléctricas padrão CEE 7/1**. A estação de energia oferece a possibilidade de carregar dispositivos com corrente contínua e corrente alternada. Uma das suas principais vantagens é a sua elevada **potência de saída de 2200 W**. Isto permite-nos ligar mesmo aparelhos muito exigentes, como um frigorífico ou mesmo um carro eléctrico à fonte de alimentação. Isto é extremamente útil especialmente em situações de emergência, tais como uma falha de energia. Desta forma, podemos manter em funcionamento os aparelhos eléctricos mais importantes da casa. Além disso, a estação tem uma **bateria incorporada com uma capacidade de 96.000 mAh**, que irá durar muito tempo, mesmo que utilizemos intensivamente todas as portas.
A energia na central eléctrica móvel pode ser reabastecida com o adaptador de energia de 330 W incluído, carregador de carro ou através de painéis solares. Isto significa que podemos desfrutar de acesso ininterrupto à electricidade onde quer que estejamos.