Faixa de poder

Model: **AK-SP-06B**

Código do produto	AK-SP-06B
Tipo de Produto	Faixa de poder
A Série	Protetor de surto
Interruptor mecânico	Sim
Aterramento	Sim
Comprimento do cabo	3.0 m
Protecção anti-interferência	Sim
Filtro RFI	Até 10 dB
Absorção de energia máxima	150 J
Fusível	Sim
O tempo de resposta	25 ns
Potência máxima impulsivo	4500 A
Energia máximo de carga	2000 W
Tipo de Socket	Plugue alemão (Schuko) CEE 7/4
Número de soquetes	5
Material	ABS
Cor do produto	Preto
Tela	Nada
Temperatura	5 - 50 °C
Package	EcoBox
Tamanho do produto (L x W x H)	282 x 50 x 38 mm
Tamanho do pacote (L x W x H)	375 x 95 x 46 mm
Peso líquido	348 g
Peso bruto	414 g
CE de Conformidade	Sim
Conformidade RoHS	Sim
Código EAN	5901720130198
Garantia	24 meses

Descriçao

A faixa de alimentação Akyga® AK-SP-06B é um acessório indispensável para cada escritório ou casa. **Cinco tomadas Schuko (CEE 7/3)** permitir-lhe-ão ligar mais dispositivos a uma única tomada eléctrica. Graças a isto, um portátil, smartphone, tablet ou outros dispositivos podem ser carregados ao mesmo tempo. Além disso, a tomada eléctrica tem um **cabo de 3 m**, o que a torna ideal como cabo de extensão. A partir de agora, a ligação do seu equipamento informático à tomada atrás do guarda-roupa ou da cama deixará de ser um problema.
A **faixa de protecção contra sobretensões** AK-SP-06B também tem um **interruptor de alimentação**. Permite desligar fácil e rapidamente todos os dispositivos ligados. Graças a isto, já não precisa de desligar cada dispositivo separadamente da tomada. Além disso, a faixa de alimentação protege o seu equipamento dos efeitos de sobretensões e também suprime interferências indesejadas. Isto é muito importante porque as sobretensões podem ser muito perigosas para os nossos dispositivos.