Adaptador

Model: **AK-ND-C15**

Código do produto	AK-ND-C15
Tipo de Produto	Adaptador
Tensão de saída	18.5 - 20 V
Amperagem de saída	max. 5 A
Potência máxima	100 W
O plugue do cabo #1	USB type C
O plugue do cabo #2	4.0 x 1.3 mm
Comprimento do pino	12 mm
Tamanho do produto (L x W x H)	38 x 24 x 11 mm
Tamanho do pacote (L x W x H)	97 x 70 x 12 mm
Peso líquido	6 g
Peso bruto	7 g
Código EAN	5901720138286
Garantia	24 meses

Descrição

O **adaptador Akyga® AK-ND-C15 USB-C** é uma ferramenta útil, especialmente para aqueles que utilizam computadores portáteis e outros dispositivos electrónicos com conectores DC mais antigos. Com este adaptador, pode facilmente adaptar carregadores com **USB-C PD** a computadores portáteis alimentados com uma **ficha de 4,0x1,3 mm**. Esta é a solução perfeita para pessoas que querem adaptar os seus dispositivos mais antigos às novas tecnologias de forma fácil e rápida. Além disso, o adaptador é universal e suporta a **norma Power Delivery**, o que significa que a tensão de alimentação é automaticamente seleccionada entre 18,5 e 20 volts.
Note-se que o adaptador USB-C não aumenta a potência da fonte de alimentação, mas apenas permite que seja ligado a um portátil ou outro dispositivo com um conector de 4,0x1,3 mm. Portanto, antes de utilizar o adaptador, certifique-se de que a fonte de alimentação tem a potência suficiente que se espera.
Vale a pena lembrar que o adaptador USB-C não aumenta a potência do carregador com o qual é utilizado. Portanto, antes de o utilizar, certifique-se de que o adaptador de energia tem energia suficiente para alimentar o nosso dispositivo.