Central de Energia Portátil

Model: **AK-PS-04**

Código do produto	AK-PS-04
Tipo de Produto	Central de Energia Portátil
Número total de conectores USB	3 pcs
Tensão de saída DC	5 - 20 V
Tensão de saída CA	230 V / 50 Hz
Duração do ciclo da bateria	1000 vezes, DOD>80%
Capacidade da bateria	461 Wh / 20.8 Ah
Tipo de Bateria	Li-ion 22.2 V
Potência máxima	600 W
OVP	Sim
OCP	Sim
OPP	Sim
OTP	Sim
SCP	Sim
UVP	Sim
Tensão de saída DC	2x 5.5x2.1 mm: 12 V / 3 A, 1x conector do isqueiro: 12 V / 10 A
Tensão de saída USB-A	2x USB-A: 5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1.5 A (Max. 18 W)
Tensão de saída USB-C	5 V / 5 A, 9 V / 5 A, 12 V / 5 A, 15 V / 5 A, 20 V / 5 A (Max. 100 W)
Cor do produto	Preto
Tela	Sim
Temperatura	0°C - 40°C
Tamanho do produto (L x W x H)	293 x 165 x 230 mm
Peso líquido	7 kg
CE de Conformidade	Sim
Conformidade RoHS	Sim
Acessórios incluídos	Adaptador AC/DC, Cabo de alimentação
Código EAN	5901720139078
Garantia	24 meses

Descrição

A central eléctrica móvel Akyga® AK-PS-04 é uma fonte de energia de emergência portátil, perfeita para situações em que o acesso à rede eléctrica não está disponível ou durante um blackout. Pode alimentar tanto pequenos dispositivos portáteis como dispositivos que requerem significativamente mais energia, tais como frigoríficos de campismo e máquinas CPAP. Isto torna-o o companheiro ideal para qualquer viagem ao ar livre.
A central eléctrica portátil tem **três portas USB**, incluindo uma do tipo C, **duas tomadas DC 5,5x2,1 mm**, uma **tomada de isqueiro de 12 V**, e **duas tomadas AC**, permitindo que até 8 dispositivos sejam alimentados simultaneamente. Além disso, um visor LCD está localizado na parte da frente da estação. Mostra as informações mais importantes sobre o funcionamento do dispositivo. A partir do ecrã, é possível ler o nível actual da bateria e a duração/tempo de carregamento da bateria restante, entre outras coisas.
A central eléctrica pode ser carregada utilizando um carregador USB-C PD3.0, uma fonte de alimentação de 120 W, ou painéis fotovoltaicos.